

Peruserotin - turvarelele

HOME > KATEGORIA > ATEX -VYÖHYKE > PERUSEROTIN - TURVARELE

Peruserotin - turvarele (3 A) DIN-kiskoon - turvallisuusluokka SIL3 (TÜV)

KÄYTTÖTARKOITUS

Varmistaa tulon/lähdön eristyksen. Lukitussignaalin käsittely järjestelmästä, sienikytkimestä jne. DPST NO-releelle 3 A kuormituksella. Turvapiirien ohjaus (esim. solenoidiventtiilit, hätäkytkimet jne.)

SIL-TOIMINTO

Toteuttaa SIL3-toiminnon kuormitukselle NE tai ND

-kuormitukselle NE kytkee sen pois päältä kytkemällä lähdön pois päältä

-kuormitukselle ND kytkee sen päälle kytkemällä lähdön päälle

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



LUETTELOKORTTI

Tekniset tiedot:

Järj. nro

1	Tulosignaali	2,6...27,6 Vdc, suojaus vastanapaisuutta vastaan
2	Lähtösignaali	DPST NO-rele; maks. parametrit: 4 A 250 Vac 750 VA, 3 A 120 Vdc 120 W (resistiivinen kuorma)/ reaktioaika 3 ms/maks. 10 Hz
3	Virtalähde	Lähtösilmukan virtalähde
4	Hyväksynät	ATEX- IMQ 09 ATEX: 013X, ,FM & FM-C, standardin IEC61508 mukainen TÜV-sertifikaatti SIL3
5	Ominaisuus	Ex II 3G nAC IIC T4
6	Turvallisuusluokka SIL (Turvallisuuden eheystaso)	SIL3 jopa 10 vuoteen asti (TÜV-sertifikaatti nro C-IS-183645-01)
7	Optiot/Toiminnot	Yksikanavaiset versiot D1092S tai kaksikanavaiset versiot D1092D

